

CE 60-8 GSM

CENTRALE DI ALLARME
SUPERVISIONATA RADIO-FILO CON GSM



CONSIGLIATA PER MEDI IMPIANTI
CON SENSORI DA ESTERNO

Centrale supervisionata 60 zone radio, 8 zone filari,
inserimento totale + 2 parziali, gestione segnalazione
sensori esterni, combinatore GSM, App di gestione



ANCHE CON FIRMWARE 4 PARTIZIONI

- > SUDDIVISIONE DEI SENSORI IN 4 PARTIZIONI
- > PARTIZIONI INSERIBILI SINGOLARMENTE TRAMITE TASTIERA RADIO



4 PARTIZIONI
inseribili da tastiera
in modo indipendente

Nota. Il firmware 4 partizioni è compatibile con tastiera DVTR-OLED (da v1.2),
VV-ZELA-R (da v.RC10), STIMPIA-12S e tutti i sensori radio versione AN



DUEVI ALARM PRO
App per la gestione del
sistema di allarme CE60



LA PIÙ VENDUTA, CI SARÀ UN PERCHÈ

- > 60 Zone radio + 8 zone filari
- > 16 Attivatori radio
- > 16 Dispositivi radio bidirezionali
- > Inserimento totale + parziale + esterno
- > Sirena magnetodinamica interna 115dB
- > Programmabile da software
- > Funzione di avviso vocale
- > Funzione termostato
- > Modulo gsm integrato (SMS+voCALE+app)
- > Firmware aggiornabile
- > Memoria 100 eventi

Ideale per medi impianti. CE60-8 è la centrale ideale per medi impianti residenziali in cui è necessaria anche la protezione di ambienti esterni. Il giusto compromesso tra sistema radio e filare.

Sirena integrata. La centrale ospita a bordo una potente sirena magnetodinamica (115dB) che può essere esclusa quando si è all'interno dei locali protetti.

Programmazione semplice. La centrale è programmabile in modo veloce ed intuitivo, sia da menù a pannello, sia da PC Windows tramite collegamento alla porta USB integrata.

Tante funzioni. CE60-8 dispone di una ampia gamma di personalizzazioni dell'impianto (ritardo di ingresso e uscita, preallarme, allarme a bassa intensità per sensori esterni, segnalazione di porta aperta, controllo antiaccecamento radio e GSM, personalizzazione dei nomi di tutte le zone di allarme e degli utenti.

Notifiche. La centrale può inviare SMS e chiamate vocali per notificare nuovi eventi come allarmi, inserimenti, disinserimenti, mancanza e ritorno di corrente, batteria bassa di un dispositivo, etc.
Inoltre può inviare notifiche Contact-ID agli istituti di vigilanza tramite collegamento GPRS (protocollo SIA-DC09).

Parla con te. La funzione di Alert vocale consente di associare a 30 sensori radio un diverso messaggio vocale (registrabile) per distinguere quale ha rilevato ad impianto disinserito. Questa funzione è disponibile aggiungendo il modulo audio amplificato (mod. AMP).

Controlla il riscaldamento. La funzione Termostato consente di controllare da remoto la temperatura di casa, attivare l'accensione della caldaia e mantenere la temperatura impostata. Questa funzione è disponibile aggiungendo la sonda temperatura (mod. TEMP).

Controllabile da remoto. La centrale è sempre connessa alla rete GSM e può essere gestita tramite SMS oppure chiamata diretta con risposta di un menù vocale con selezione a toni DTMF. E' disponibile inoltre l'App DUEVI ALARM PRO per la gestione da smartphone Android e Apple iOS con la semplice pressione di pulsanti preconfigurati.

radio
433



CENTRALE E ACCESSORI

CE60-8GSM	Centrale di allarme con GSM integrato
CE60-8	Centrale di allarme senza GSM
TEMP	Sonda temperatura ambiente
AMP	Modulo audio amplificato per funzioni vocali

DATI TECNICI

Alimentazione	230Vac + batteria tampone 12V 7Ah (non inclusa)
Zone di allarme e ingressi	60 zone radio, 16 attivatori radio, 16 periferiche radio bidirezionali, 8 ingressi NC di allarme, 1 ingresso NC di tamper
Uscite	2 Uscite 12Vdc per alimentazione periferiche, Uscita stato impianto TC, Uscite 12Vdc a dare/mancare in allarme, 3 uscite AUX programmabili (NC/NA)
Inserimenti	Totale + Parziale + Esterno
Dispositivi di inserimento	Radiocomando (mod. TX2C / TX4C), Tastiera radio (mod. DVTR-RT / DVTR-OLED), Lettore transponder (mod. LET-SCH), ingresso chiave filare, APP, SMS e Menu vocale
Frequenza (portata)	RX + TX 433,92 MHz (100 m in aria libera)
Memoria allarmi	100 eventi
Segnalaz. acustiche	Sirena magnetodinamica alta potenza 115dB, Toni di avviso, Funzione ALERT (anche vocale)
Ritardi	Tempi di Uscita e Ingresso programmabili
Combinatore GSM integrato (se presente)	<ul style="list-style-type: none"> • 8 numeri programmabili per SMS di allarme, panico, teleallarme, alimentazione, supervisione GSM • Chiamate vocali di allarme, panico, teleallarme • Menu vocale • Invio eventi Contact-ID [SIA-DC09]