

# CE 100-3 GSM BUS

CENTRALE DI ALLARME ESPANDIBILE  
SUPERVISIONATA RADIO-FILO CON GSM



CONSIGLIATA PER MEDI IMPIANTI CON  
POSSIBILITÀ DI ESPANSIONE SU BUS

Centrale supervisionata 100 zone radio, 3 zone filari  
espandibile su bus RS485, inserimento totale + 3 parziali,  
combinatore GSM, App di gestione



## CRESCE CON LE TUE ESIGENZE

- > 100 Zone radio + 3 zone filari espandibili fino a 35
- > 24 Attivatori radio
- > 24 Codici tastiera
- > 24 Chiavi transponder
- > 16 Dispositivi radio bidirezionali
- > Inserimento totale + 3 parziali
- > Programmabile da software
- > Funzione di avviso vocale
- > Funzione termostato
- > Modulo gsm integrato (SMS+vocale+app)
- > Memoria 200 eventi



### DUEVI ALARM PRO

App per la gestione del  
sistema di allarme CE100



**Espandibile secondo le esigenze.** CE100-3 è la centrale ideale per medi impianti residenziali in cui è necessario poter espandere le zone filari e gli accessori su bus secondo le proprie esigenze. Una centrale che cresce con l'aumentare delle esigenze del cliente.

**Programmazione semplice.** La centrale è programmabile in modo veloce ed intuitivo, sia da menù su tastiera, sia da PC Windows tramite collegamento alla porta RS232 integrata.

**Controllo completo.** La centrale può essere gestita completamente da tastiera esterna con display (mod. DVT-LCD | DVT-OLED) e 24 codici utente diversi. Può essere inoltre abbinata ad ulteriori 24 radiocomandi e 24 chiavi transponder. L'inserimento totale e le 3 parziali consentono di soddisfare le esigenze più svariate.

**Tante funzioni.** CE100-3 dispone di una ampia gamma di personalizzazioni dell'impianto (ritardo di ingresso e uscita, autoinserimento orario, abilitazione oraria chiavi, preallarme, allarme a bassa intensità per sensori esterni, segnalazione di porta aperta, antiaccecamento, allarme 24h su 24, personalizzazione dei nomi di tutte le zone di allarme e degli utenti).

**Notifiche.** La centrale può inviare SMS e chiamate vocali per notificare nuovi eventi come allarmi, inserimenti, disinserimenti, mancanza e ritorno di corrente, batteria bassa di un dispositivo, etc.

Inoltre può inviare notifiche Contact-ID agli istituti di vigilanza tramite collegamento GPRS (protocollo SIA-DC09).


**Parla con te.** La centrale e/o la tastiera sono provvisti di un altoparlante per avvisi vocali delle principali operazioni della centrale.

**Controlla il riscaldamento.** La funzione Termostato consente di controllare da remoto la temperatura di casa, attivare l'accensione della caldaia e mantenere la temperatura impostata. Questa funzione è disponibile aggiungendo la sonda temperatura (mod. TEMP).

**Controllabile da remoto.** La centrale è sempre connessa alla rete GSM e può essere gestita tramite SMS oppure chiamata diretta con risposta di un menù vocale con selezione a toni DTMF. E' disponibile inoltre l'App DUEVI ALARM PRO per la gestione da smartphone Android e Apple iOS con la semplice pressione di pulsanti preconfigurati.

## CENTRALE E ACCESSORI

CE100-3GSM-BUS	Centrale di allarme con GSM integrato
KIT-CE100-OLED-B	Kit centrale (CE100-3GSM-BUS) + tastiera OLED
KIT-CE100-OLED-N	bianca o nera (DVT-OLED)
KIT-CE100-LCD-B	Kit centrale (CE100-3GSM-BUS) + tastiera LCD
KIT-CE100-LCD-N	bianca o nera (DVT-LCD)
DOMO-BUS	Scheda bus RS485 con 4 ingressi attivazione + 4 uscite di stato per sistemi domotici
OAP0016	Altoparlante avvisi vocali (max. 4 per centrale)
BAT12-7	Batteria 12V 7Ah



**DATI TECNICI**

Alimentazione	230Vac + batteria tampone 12V 7Ah (non inclusa)
Zone di allarme e ingressi	100 zone radio, 16 periferiche radio bidirezionali, 3 ingressi NC di allarme (fino a 35 con espansioni mod. ESP8-2), 1 ingresso NC di allarme su ogni tastiera, 1 ingresso NC di tamper
Uscite	4 Uscite 12Vdc per alimentazione periferiche, Uscite 12Vdc a dare/mancare in allarme, 2 uscite AUX programmabili (NC/NA)
Inserimenti	1 Totale + 3 Parziali + Esclusione Ronda
Dispositivi di inserimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max 24 utenti tastiera filo (max. 8 tastiere)</li> <li>• Max 24 inseritori via radio (radiocomandi e tastiere radio)</li> <li>• Max 24 chiavi transponder (tramite lettore LET-485)</li> <li>• APP, SMS e Menu vocale con selezione DMTF</li> </ul>

Frequenza (portata)	RX + TX 433,92 MHz (100 m in aria libera)
Memoria allarmi	200 eventi
Segnalaz. acustiche	Messaggi vocali tramite altoparlante di bordo e/o su tastiera filare, Toni di avviso di sistema
Ritardi	Tempi di Uscita e Ingresso programmabili
Combinatore GSM integrato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 numeri programmabili per SMS di allarme, panico, teleallarme, alimentazione, supervisione GSM</li> <li>• Chiamate vocali di allarme, panico, teleallarme</li> <li>• Menu vocale</li> <li>• Invio eventi Contact-ID [SIA-DC09]</li> </ul>
Dimensioni	circa 325x250x90mm (esclusa antenna)